ANCO Leuchten KG
Eyrs - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes Dokument.
Technische Änderungen vorbehalten.

Datenblatt

Treiber CC Multicurrent 40W DALI2-DIMM

Produktnummer: D10LCM-40DA2



■ DIP SWITCH TABLE

LCM-40DA/DA2 is a multiple-stage constant current driver, selection of output current through DIP switch is exhibited below.

Io \ DIP S W	1	2	3	4	5	6
350mA	---	---	---	---	---	---
500mA	ON	---	---	---	---	---
600mA	ON	ON	---	---	---	---
700mA(factory default)	ON	ON	ON	---	---	ON
900mA	ON	ON	ON	ON	---	ON
1050mA	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Note: For more current setting, please contact MW's sales.

Beschreibung

Treiber Konstantstrom mit Multicurrent-Output einstellbar mittels DIP-Switch. Max. 42W, 180-295Vac, Output 350/500/600/700/900/1050mA. Dimmbar DALI/Push/1-10V/PWM/Potentiometer. Schutzklasse IP20, Gehäuse aus Kunststoff. Maße: 123,5x81,5xH23mm